

ECO-DIM.06

Z-Wave



- ✓ Z-Wave gecertificeerd
- ✓ 0-100W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Geschikt voor alle Z-Wave domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon)
- ✓ Verbruiksmeter
- ✓ Optimale dimbaarheid en lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Plug & Play



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.06 Z-Wave
VERMOGEN	0-100W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai & smarthome app
PROTOCOL	Z-Wave Plus
BUITENMAAT IN MM	110 x 48 x 40mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Z-Wave
hub) | ✓ FIBARO | ✓ Amazon Alexa |
| | ✓ homee | |
| | ✓ Futurehome | |
| ✓ Homey | ✓ WINK | |